

Callbox digital CB900D

Global

O que é a Callbox digital CB900D?

A CB900D é uma nova callbox digital projetada para funcionar perfeitamente com dispositivos de 900 MHz. O objetivo é aumentar a produtividade, a segurança e os tempos de resposta em toda a instalação.

Com quais sistemas de rádio que já existem a CB900D pode ser integrada?

A CB900D foi projetada para se integrar perfeitamente às frotas de rádio Curve, DTR e DLR.

Quais tipos de comunicação ou modos operacionais estão disponíveis com a CB900D?

A Callbox digital CB900D pode ser configurada com dois tipos de comunicação diferentes para atender às necessidades específicas do fluxo de trabalho:

- **Callbox unidirecional** (enviar solicitação).
- **Callbox bidirecional** (enviar e receber)

Recursos principais

A CB900D é adequada para uso externo?

Sim, a CB900D tem um design compacto e robusto que resiste à poeira e à umidade. Possui classificação IP54 e é adequada para uso externo em áreas cobertas.

Que medidas existem para proteger o dispositivo CB900D?

O dispositivo possui travas à prova de violação na placa frontal e um compartimento seguro para a bateria.

Qual é o volume da saída de áudio da Callbox CB900D?

O dispositivo oferece áudio alto e nítido com qualidade de 97 dB SPL a 30 cm.

Quais cores são usadas para o indicador visual de status (LED)?

O indicador LED colorido fornece atualizações visuais de status usando as cores vermelho, verde e azul.

É possível usar mensagens de voz personalizadas com a CB900D?

Sim, o dispositivo permite a criação e o envio de mensagens de voz exclusivas pelo PC para notificações personalizadas.

Quanto pesa a CB900D?

A CB900D mede 110 mm × 110 mm × 57,5 mm com o módulo da bateria e pesa cerca de 510 g*.



Quais são as especificações regulatórias e de frequência do CB900D?

O CB900D opera na faixa de frequência de 902 a 907 MHz e 915 a 928 MHz.

O dispositivo pode ser programado para encaminhar uma chamada para um canal diferente?

Sim, o CB900D suporta escalonamento de canal. As melhorias incluem o encaminhamento do ciclo de chamadas para um canal diferente.

Energia, instalação e acessórios

Quais são as opções de fonte de alimentação para o CB900D?

O dispositivo pode ser operado por bateria ou ligado a uma fonte de alimentação compatível.

Que tipo de bateria são utilizadas na configuração operada a bateria?

O módulo de bateria utiliza 6 pilhas AA de lítio.

Quais modos operacionais exigem uma fonte de alimentação direta?

O modo de comunicação bidirecional deve utilizar uma fonte de alimentação direta.

Qual é a vida útil da bateria?

A vida útil prevista da bateria é de um ano, com base em uma média de 12 pressionamentos de botão por dia.

O adaptador da fonte de alimentação e o cabo USB-C estão incluídos?

Não, o adaptador da fonte de alimentação e o cabo USB-C são geralmente oferecidos como itens opcionais. Ao utilizar o dispositivo com alimentação direta, o cliente precisa adquirir um adaptador de energia e um cabo USB-C.

Quais acessórios de montagem estão disponíveis para o CB900D?

Os acessórios opcionais incluem o suporte de mesa (base) e o clipe para montagem de banner. O suporte de parede está incluído como item da caixa.

Operações e comportamento de chamadas

Como o usuário sabe que seu pedido de ajuda foi recebido pela callbox unidirecional?

O usuário ouve uma mensagem de confirmação e o LED acende com duas piscadas verdes contínuas, indicando que o aparelho está aguardando.

Que ação é necessária para iniciar a comunicação bidirecional na callbox bidirecional?

O usuário segue os mesmos passos para a callbox unidirecional, exceto que é necessário um pressionamento longo para comunicação bidirecional.

Como um usuário inicia uma solicitação usando a callbox unidirecional?

O usuário faz um pressionamento curto no dispositivo. O LED ficará aceso em verde durante todo o tempo em que o botão estiver pressionado, acionando a solicitação de ajuda.

Como um usuário de rádio responde a uma solicitação da callbox bidirecional?

Um usuário de rádio pode responder de duas maneiras: usando o botão superior para uma resposta privada ou usando o botão PTT para responder no canal.



Para saber mais, visite: www.motorolasolutions.com/cb900d

Disponibilidade sujeita às leis e regulamentações individuais do país. Todas as especificações apresentadas são padronizadas, salvo indicações contrárias, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2024 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 11-2025 [AW01]